

K-POWER CONNECT


SEUL COFFRET DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ PERMETTANT LE CONTRÔLE DE LA POMPE DE FILTRATION ET DE L'ÉCLAIRAGE PAR BLUETOOTH



3 ANNÉES DE GARANTIE



- ➔ 2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage
- ➔ Auto calibration de la sortie pour la pompe de filtration
- ➔ Protection intégrée contre les surcharges
- ➔ Plusieurs modèles en fonction du besoin client : transformateur 50, 100 et 300 W
- ➔ Pilotage à distance via une connexion bluetooth et une application spécifique KPOWER.



Télécharger l'application « KPOWER » permettant le contrôle via un smartphone

	Description
Alimentation	230 V _v - 50/60 Hz
Sortie Pompe	14 A, modèles monophasés 230V _v /16 A, modèles triphasés 400 VAC
Sortie Éclairage (selon modèle)	230V _v /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V _v /100W (T100W) • 12V _v /300W (T300W)
Signalisation	Pompe en marche, Alarme, Programmes de filtration, Sortie auxiliaire et heure actuelle
Protection	Surcharge moteur
Protection de surcharge	20 % de plus que l'intensité moyenne
Écran LED 4 chiffres	Heure actuelle, ajustements et alarmes
Relais auxiliaire	Contact libre de tension 250 V / 5 A maximum
Section de câble Maximum	4 mm ² (puissance) / 2,5 mm ² (contrôle)
IP / Température	IP65/-10°...+ 55°C
Informations	Interface Bluetooth (-B) • Télécommande par onde hertzienne • Sonde externe de température ambiante

	Monophasé	Triphasé	Différentiel	Transformateur	Bluetooth
0805KPOW230B	💧				💧
0805KPOW230BD	💧		💧		💧
0805KPOW230BDT50	💧		💧	50W	💧
0805KPOW230BDT100	💧		💧	100W	💧
0805KPOW230BDT300	💧		💧	300W	💧
0805KPOW400BDT50		💧	💧	50W	💧
0805KPOW400BDT100		💧	💧	100W	💧